2. Electrical Parts List

Location no	Code no.	Description; Specifiation	Remarks
		****** MCD-HM200 Parts List ******	
CD DECK	AH59-00106B	DECK;DA23Z,MCD-SM75,BALL,-,-,-,DECK	
	AH59-01152B	MICROPHONE-EAR;-,HP-200,EARPHONE,1300,1K	
	AH92-01759A	**ASSY PCB-MAIN;MCD-HM200,ASS'Y MAIN**	
CN101	3708-001419	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;16P,1MM,SMD-A,SN	
CN301	3711-004381	CONNECTOR-HEADER;BOX,6P,1R,1.5MM,STRAIGH	
CN104	3711-005161	CONNECTOR-HEADER;BOX,6P,1R,1MM,SMD-A,SN,	
JA601	3722-001525	JACK-DC POWER;3P;-,SN,BLK	
JA501	3722-001816	JACK-PHONE;3P,3.6PI,AU,-,-	
	AH94-01128A	ASSY CHIP-MAIN,MCD-HM200;MCD-HM200,MAIN	
D603	0401-000008	DIODE-SWITCHING;DAN217,80V,100mA,SOT-23,	
D401	0404-000144	DIODE-SCHOTTKY;SB01-05CP,50V,100mA,SOT-2	
D601	0404-000145	DIODE-SCHOTTKY;SB07-03C,30V,700mA,SOT-23	
D602	0404-000145	DIODE-SCHOTTKY;SB07-03C,30V,700mA,SOT-23	
Q101	0501-000314	TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150mW,SOT-23,	
Q601	0501-000632	TR-SMALL SIGNAL;2SB1197K,PNP,200mW,SOT-2	
Q606	0504-000128	TR-DIGITAL;-,NPN,200MW,22K/22K,SOT-23,TP	
Q504	0504-000128	TR-DIGITAL;-,NPN,200MW,22K/22K,SOT-23,TP	
Q404	0504-000128	TR-DIGITAL;-,NPN,200MW,22K/22K,SOT-23,TP	
Q402	0504-000128	TR-DIGITAL;-,NPN,200MW,22K/22K,SOT-23,TP	
Q604	0505-001424	FET-SILICON;2SK3065,N,30V,2A,0.45ohm,0.5	
Q603	0505-001424	FET-SILICON;2SK3065,N,30V,2A,0.45ohm,0.5	
Q605	0505-001426	FET-SILICON;IRLML6401,P,-12V,-4.3A,0.05o	
Q602	0505-001426	FET-SILICON;IRLML6401,P,-12V,-4.3A,0.05o	
Q503	0505-001426	FET-SILICON;IRLML6401,P,-12V,-4.3A,0.05o	
Q403	0505-001426	FET-SILICON;IRLML6401,P,-12V,-4.3A,0.05o	
Q401	0505-001426	FET-SILICON;IRLML6401,P,-12V,-4.3A,0.05o	
IC204	0801-002798	IC-CMOS LOGIC;74VHC175MTC, D FLIP-FLOP,T	
IC301	0903-001297	IC-MICROCONTROLLER;LC87F54C8A,8BIT,TQFP,	
IC203	0904-001524	IC-DSP;5L9290,-,QFP,48P,472MIL,16.934	
IC401	1003-001366	IC-MOTOR DRIVER;BH6508FS,SSOP,32P,212MIL	
IC302	1103-001253	IC-EEPROM;M24C02,256X8BITBIT,TSSOP,8P,16	
IC202	1105-001261	IC-DRAM;12L1616A,16BIT,TSOP,50P,400MIL	
IC502	1201-001820	IC-AUDIO AMP;BA3577FS,SSOP-A20,20P,213MI	
IC601	1203-002175	IC-DC/DC CONVERTER;6367,SOT-25,5P,63MIL,	
IC402	1203-002176	IC-DC/DC CONVERTER;6383,SOT-89,3P,98MIL,	
IC602	1203-002274	IC-DC/DC CONVERTER;6368,SOT-25,5P,63MIL,	
IC303	1203-002564	IC-VOL. DETECTOR;XC61CC2502MR,SOT-23,3P,	
VRG601	1203-002867	IC-POSI.FIXED REG.;XC6203E302FR,SOT-223,	
IC501	1204-001734	IC-VOLUME/TONE CONT.;TDA7463A,SOP,20P,30	
IC101	1204-001799	IC-ASP;KB9226,LQFP,48P,393MIL,PLASTIC	
IC201	1204-002015	IC-DECODER;TMD2201A,TQFP,80P,-,PLASTIC,3	
BD507	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
R222	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R223	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R310	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R335	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R340	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R123	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R132	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R203	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R211	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R217	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R220	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R219	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R216	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R215	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R214	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R503	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R502	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R501	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R336	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R221	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R213	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R206	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R205	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R204	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R202	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R111	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R212	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R210	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R209	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R208	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R207	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R402	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R327	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R326	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R325	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R404	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R508	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R509	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R531	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R322	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R301	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R311	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R312	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R313	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R320	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R319	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R318	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R314	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R315	2007-000077	R-CHIP;470ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R604	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R603	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R129	2007-000082	R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R124	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R239	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R238	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R237	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R236	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R235	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R524	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R332	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R329	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R328	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R302	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R234	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R228	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R227	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R226	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R122	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R121	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R233	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R232	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R231	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R230	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R229	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R115	2007-000091	R-CHIP;12Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R131	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R125	2007-000093	R-CHIP;20Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R120	2007-000094	R-CHIP;22Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R119	2007-000094	R-CHIP;22Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R511	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R510	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R507	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R506	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R109	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R113	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R118	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R105	2007-000098	R-CHIP;56Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R104	2007-000098	R-CHIP;56Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R103	2007-000098	R-CHIP;56Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R102	2007-000098	R-CHIP;56Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R117	2007-000100	R-CHIP;68Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R324	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R331	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R333	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R334	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R339	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R601	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R323	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R304	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R305	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R306	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R307	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R309	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R321	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R107	2007-000103	R-CHIP;120Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R106	2007-000103	R-CHIP;120Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R116	2007-000104	R-CHIP;150Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R114	2007-000104	R-CHIP;150Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R112	2007-000104	R-CHIP;150Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R303	2007-000109	R-CHIP;1Mohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R201	2007-000109	R-CHIP;1Mohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R126	2007-000109	R-CHIP;1Mohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R101	2007-000115	R-CHIP;82ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R110	2007-000129	R-CHIP;27Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R130	2007-000132	R-CHIP;180Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R514	2007-000134	R-CHIP;33Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R515	2007-000134	R-CHIP;33Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R218	2007-000234	R-CHIP;1.3Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R108	2007-000309	R-CHIP;10ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R605	2007-000310	R-CHIP;10OHM,5%,1/2W,DA,TP,5025	
R606	2007-000637	R-CHIP;270Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R602	2007-000637	R-CHIP;270Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R530	2007-000637	R-CHIP;270Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R403	2007-000637	R-CHIP;270Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R401	2007-000637	R-CHIP;270Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
C102	2203-000125	C-CERAMIC,CHIP;1.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C129	2203-000140	C-CERAMIC,CHIP;1.5nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C503	2203-000236	C-CERAMIC,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C504	2203-000236	C-CERAMIC,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C130	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	

Location no	Code no.	Description; Specifiation	Remarks
C128	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C123	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C115	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C113	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C127	2203-000440	C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
C106	2203-000440	C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
C120	2203-000491	C-CERAMIC,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C516	2203-000560	C-CERAMIC,CHIP;220nF,+80-20%,25V,Y5V,TP,	
C513	2203-000560	C-CERAMIC,CHIP;220nF,+80-20%,25V,Y5V,TP,	
C532	2203-000592	C-CERAMIC,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C401	2203-000592	C-CERAMIC,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C310	2203-000592	C-CERAMIC,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C121	2203-000592	C-CERAMIC,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C301	2203-000592	C-CERAMIC,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C309	2203-000592	C-CERAMIC,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C205	2203-000681	C-CERAMIC,CHIP;0.027NF,5%,50V,C0G,TP,160	
C206	2203-000681	C-CERAMIC,CHIP;0.027NF,5%,50V,C0G,TP,160	
C125	2203-000800	C-CERAMIC,CHIP;33nF,10%,25V,X7R,TP,1608	
C111	2203-000800	C-CERAMIC,CHIP;33nF,10%,25V,X7R,TP,1608	
C408	2203-000888	C-CERAMIC,CHIP;4.7nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C406	2203-000888	C-CERAMIC,CHIP;4.7nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C403	2203-000888	C-CERAMIC,CHIP;4.7nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C402	2203-000888	C-CERAMIC,CHIP;4.7nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C101	2203-000888	C-CERAMIC,CHIP;4.7nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C114	2203-000919	C-CERAMIC,CHIP;470nF,+80-20%,16V,Y5V,TP,	
C112	2203-000919	C-CERAMIC,CHIP;470nF,+80-20%,16V,Y5V,TP,	
C230	2203-001063	C-CERAMIC,CHIP;56nF,10%,16V,X7R,TP,1608,	
C229	2203-001063	C-CERAMIC,CHIP;56nF,10%,16V,X7R,TP,1608,	
C117	2203-001140	C-CERAMIC,CHIP;68nF,10%,16V,X7R,TP,1608,	
C201	2203-001222	C-CERAMIC,CHIP;820pF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C118	2203-001630	C-CERAMIC,CHIP;330nF,+80-20%,16V,Y5V,TP,	
C119	2203-001640	C-CERAMIC,CHIP;0.39nF,10%,50V,X7R,TP,160	
C240	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C241	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C242	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C302	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C306	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C226	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C228	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C232	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C233	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C234	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C501	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C518	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C520	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C601	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C610	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C308	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C311	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C312	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C313	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C407	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C225	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C122	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C124	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C132	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C202	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C204	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C104	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C105	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C107	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C109	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C110	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C220	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C221	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C222	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C223	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C224	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C207	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C208	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C210	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C212	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C219	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C508	2203-005065	C-CERAMIC,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,TP	
C506	2203-005065	C-CERAMIC,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,TP	
C404	2203-005065	C-CERAMIC,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,TP	
C131	2203-005065	C-CERAMIC,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,TP	
C605	2402-000009	C-AL,SMD;47uF,20%,6.3V,GP,TP,5.3x5.3x5.	
C604	2402-000009	C-AL,SMD;47uF,20%,6.3V,GP,TP,5.3x5.3x5.	
C603	2402-001008	C-AL,SMD;220uF,20%,4V,GP,TP,6.6x6.6x5.4	
C409	2402-001008	C-AL,SMD;220uF,20%,4V,GP,TP,6.6x6.6x5.4	
C405	2402-001008	C-AL,SMD;220uF,20%,4V,GP,TP,6.6x6.6x5.4	
C602	2402-001042	C-AL,SMD;100uF,20%,16V,GP,TP,6.6x6.6x5.	
C515	2402-001198	C-AL,SMD;330UF,20%,6.3V,GP,TP,6.6X6.6X7	
C514	2402-001198	C-AL,SMD;330UF,20%,6.3V,GP,TP,6.6X6.6X7	
C116	2404-000120	C-TA,CHIP;10uF,20%,10V,-,TP,3528,-	
C510	2404-000139	C-TA,CHIP;10uF,20%,6.3V,-,TP,3216,-	
C509	2404-000139	C-TA,CHIP;10uF,20%,6.3V,-,TP,3216,-	
C507	2404-000139	C-TA,CHIP;10uF,20%,6.3V,-,TP,3216,-	
C216	2404-000139	C-TA,CHIP;10uF,20%,6.3V,-,TP,3216,-	
C213	2404-000139	C-TA,CHIP;10uF,20%,6.3V,-,TP,3216,-	
C512	2404-000148	C-TA,CHIP;1UF,10%,20V,-,TP,3216	
C511	2404-000148	C-TA,CHIP;1UF,10%,20V,-,TP,3216	
C231	2404-000361	C-TA,CHIP;22uF,20%,4V,GP,TP,3216,-	

Location no	Code no.	Description; Specifiation	Remarks
C235	2404-000361	C-TA,CHIP;22uF,20%,4V,GP,TP,3216,-	
C305	2404-000361	C-TA,CHIP;22uF,20%,4V,GP,TP,3216,-	
C505	2404-000361	C-TA,CHIP;22uF,20%,4V,GP,TP,3216,-	
C517	2404-000361	C-TA,CHIP;22uF,20%,4V,GP,TP,3216,-	
C519	2404-000361	C-TA,CHIP;22uF,20%,4V,GP,TP,3216,-	
C521	2404-000361	C-TA,CHIP;22uF,20%,4V,GP,TP,3216,-	
C227	2404-000361	C-TA,CHIP;22uF,20%,4V,GP,TP,3216,-	
C126	2404-000361	C-TA,CHIP;22uF,20%,4V,GP,TP,3216,-	
C209	2404-000361	C-TA,CHIP;22uF,20%,4V,GP,TP,3216,-	
C211	2404-000361	C-TA,CHIP;22uF,20%,4V,GP,TP,3216,-	
C214	2404-000361	C-TA,CHIP;22uF,20%,4V,GP,TP,3216,-	
C215	2404-000361	C-TA,CHIP;22uF,20%,4V,GP,TP,3216,-	
C217	2404-000361	C-TA,CHIP;22uF,20%,4V,GP,TP,3216,-	
C218	2404-000361	C-TA,CHIP;22uF,20%,4V,GP,TP,3216,-	
C103	2404-000367	C-TA,CHIP;4.7uF,20%,6.3V,-,-,3216	
C609	2404-001039	C-TA,CHIP;47uF,20%,6.3V,GP,TP,3528,-	
C607	2404-001039	C-TA,CHIP;47uF,20%,6.3V,GP,TP,3528,-	
C606	2404-001039	C-TA,CHIP;47uF,20%,6.3V,GP,TP,3528,-	
C502	2404-001039	C-TA,CHIP;47uF,20%,6.3V,GP,TP,3528,-	
C134	2404-001039	C-TA,CHIP;47uF,20%,6.3V,GP,TP,3528,-	
C203	2404-001039	C-TA,CHIP;47uF,20%,6.3V,GP,TP,3528,-	
C410	2404-001039	C-TA,CHIP;47uF,20%,6.3V,GP,TP,3528,-	
C611	2404-001293	C-TA,CHIP;100UF,20%,6.3V,WT,TP,3528	
C307	2404-001293	C-TA,CHIP;100UF,20%,6.3V,WT,TP,3528	
C135	2404-001293	C-TA,CHIP;100UF,20%,6.3V,WT,TP,3528	
C133	2404-001293	C-TA,CHIP;100UF,20%,6.3V,WT,TP,3528	
C108	2404-001293	C-TA,CHIP;100UF,20%,6.3V,WT,TP,3528	
L502	2703-000001	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,2.5x3.2x2mm	
L603	2703-000001	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,2.5x3.2x2mm	
L604	2703-000001	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,2.5x3.2x2mm	
L301	2703-000001	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,2.5x3.2x2mm	
L401	2703-000001	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,2.5x3.2x2mm	
L501	2703-000001	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,2.5x3.2x2mm	
L402	2703-000002	INDUCTOR-SMD;100uH,10%,2.5x3.2x2mm	
L201	2703-000274	INDUCTOR-SMD;2.2uH,10%,1.25x2x0.85mm	
BD102	2703-000274	INDUCTOR-SMD;2.2uH,10%,1.25x2x0.85mm	
L602	2703-001020	INDUCTOR-SMD;47uH,20%,7x7x3.2mm	
L601	2703-001020	INDUCTOR-SMD;47uH,20%,7x7x3.2mm	
X201	2802-001012	RESONATOR-CERAMIC;16.934MHZ,0.5%,TP,3.7X	
X301	2802-001199	RESONATOR-CERAMIC;6MHZ,0.5%,TP,7.2X3.4X1	
L506	3301-000325	CORE-FERRITE BEAD;AB,3.2x2.5x1.3mm,-,-	
BD602	3301-000325	CORE-FERRITE BEAD;AB,3.2x2.5x1.3mm,-,-	
BD601	3301-000325	CORE-FERRITE BEAD;AB,3.2x2.5x1.3mm,-,-	
BD501	3301-000353	CORE-FERRITE BEAD;AB,120ohm,2x1.25x0.9mm	
BD502	3301-000353	CORE-FERRITE BEAD;AB,120ohm,2x1.25x0.9mm	
BD505	3301-001643	CORE-FERRITE BEAD;AB,1.5KOHM,1.6X0.8X0.5	
BD504	3301-001643	CORE-FERRITE BEAD;AB,1.5KOHM,1.6X0.8X0.5	
BD503	3301-001643	CORE-FERRITE BEAD;AB,1.5KOHM,1.6X0.8X0.5	
MSW4	3404-001238	SWITCH-TACT;12V DC,50MA,160GF,3.5X7.8X3.	
MSW3	3404-001238	SWITCH-TACT;12V DC,50MA,160GF,3.5X7.8X3.	
MSW1	3408-001038	SWITCH-SLIDE;4V,300mA,SPST,ON-ON,-	
MSW2	3409-001004	SWITCH-DETECTOR;DC 30V,0.1A,DPDT,30gf,PU	
CN102	3708-001069	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;20P,0.5mm,SMD-A,SN	
	AH92-01760A	**ASSY PCB-FRONT;MCD-HM200,ASS'Y FRONT**	
FLCD	AH07-00102A	LCD-DISPLAY;PC267HGN01,MCD-HF200,FULL DO	
	AH41-00584A	FPC;MCD-HF200,MS0139-01,PCB,20P53	
	AH94-01129A	ASSY CHIP-FRONT,MCD-HM200;MCD-HM200,FRON	
FR12	2007-000060	R-CHIP;100Kohm,1%,1/16W,DA,TP,1608	
FR17	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR16	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR15	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR14	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR10	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR18	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR2	2007-000079	R-CHIP;1.8Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR4	2007-000081	R-CHIP;2.7Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR5	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR6	2007-000087	R-CHIP;6.8Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR9	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR7	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR8	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR1	2007-000122	R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR3	2007-000124	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR11	2007-000497	R-CHIP;2.2Mohm,1%,1/16W,DA,TP,1608	
FR13	2007-001194	R-CHIP;820Kohm,1%,1/16W,DA,TP,1608	
FC10	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
FC5	2203-000440	C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
FC4	2203-005065	C-CERAMIC,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,TP	
FC3	2203-005065	C-CERAMIC,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,TP	
FC2	2203-005065	C-CERAMIC,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,TP	
FC14	2203-005065	C-CERAMIC,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,TP	
FC1	2203-005065	C-CERAMIC,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,TP	
FC9	2404-000148	C-TA,CHIP;1UF,10%,20V,-,TP,3216	
FC8	2404-000367	C-TA,CHIP;4.7uF,20%,6.3V,-,-,3216	
FC7	2404-000367	C-TA,CHIP;4.7uF,20%,6.3V,-,-,3216	
FC6	2404-000367	C-TA,CHIP;4.7uF,20%,6.3V,-,-,3216	
FSW5	3404-001121	SWITCH-TACT;12V DC,50mA,160gf,4.8x4.8x0.	
FSW6	3404-001121	SWITCH-TACT;12V DC,50mA,160gf,4.8x4.8x0.	
FSW7	3404-001121	SWITCH-TACT;12V DC,50mA,160gf,4.8x4.8x0.	
FSW8	3404-001121	SWITCH-TACT;12V DC,50mA,160gf,4.8x4.8x0.	
FSW9	3404-001121	SWITCH-TACT;12V DC,50mA,160gf,4.8x4.8x0.	
FSW1	3404-001121	SWITCH-TACT;12V DC,50mA,160gf,4.8x4.8x0.	
FSW10	3404-001121	SWITCH-TACT;12V DC,50mA,160gf,4.8x4.8x0.	

Location no	Code no.	Description; Specifiation	Remarks
FSW2	3404-001121	SWITCH-TACT;12V DC,50mA,160gf,4.8x4.8x0.	
FSW3	3404-001121	SWITCH-TACT;12V DC,50mA,160gf,4.8x4.8x0.	
FSW4	3404-001121	SWITCH-TACT;12V DC,50mA,160gf,4.8x4.8x0.	
FCW1	3708-001023	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;20P,0.5mm,-,SN	

****** MCD-HF200 Parts List ******

	AH44-00023H	ADAPTOR;-,-,230V,50HZ,4.5VDC+/-0.3V,0.	
	AH59-00035N	PHONE-ASSY;-,-,16OHM,560MM,PI14.8	
CD DECK	AH59-00106B	DECK;DA23Z,MCD-SM75,BALL,-,-,-,DECK	
	AH59-00977A	REMOCON-ASSY;RM-SM75,SAMSUNG,-, ,-,-,-,-	
	AH92-01759B	**ASSY PCB-MAIN;MCD-HF200,ASS'Y MAIN**	
CN101	3708-001419	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;16P,1MM,SMD-A,SN	
CN301	3711-004381	CONNECTOR-HEADER;BOX,6P,1R,1.5MM,STRAIGH	
CN104	3711-005161	CONNECTOR-HEADER;BOX,6P,1R,1MM,SMD-A,SN,	
JA601	3722-001525	JACK-DC POWER;3P,-,SN,BLK	
JA501	3722-001816	JACK-PHONE;3P,3.6PI,AU,-,-	
PACK1	AH40-00015C	TUNER-MODULE PACK;DA-101A,MCD-HM920,FM,-	
	AH94-01128B	ASSY CHIP-MAIN,MCD-HF200;MCD-HF200,MAIN	
D603	0401-000008	DIODE-SWITCHING;DAN217,80V,100mA,SOT-23,	
D401	0404-000144	DIODE-SCHOTTKY;SB01-05CP,50V,100mA,SOT-2	
D601	0404-000145	DIODE-SCHOTTKY;SB07-03C,30V,700mA,SOT-23	
D602	0404-000145	DIODE-SCHOTTKY;SB07-03C,30V,700mA,SOT-23	
Q101	0501-000314	TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150mW,SOT-23,	
Q601	0501-000632	TR-SMALL SIGNAL;2SB1197K,PNP,200mW,SOT-2	
Q606	0504-000128	TR-DIGITAL;-,NPN,200MW,22K/22K,SOT-23,TP	
Q504	0504-000128	TR-DIGITAL;-,NPN,200MW,22K/22K,SOT-23,TP	
Q502	0504-000128	TR-DIGITAL;-,NPN,200MW,22K/22K,SOT-23,TP	
Q404	0504-000128	TR-DIGITAL;-,NPN,200MW,22K/22K,SOT-23,TP	
Q402	0504-000128	TR-DIGITAL;-,NPN,200MW,22K/22K,SOT-23,TP	
Q604	0505-001424	FET-SILICON;2SK3065,N,30V,2A,0.45ohm,0.5	
Q603	0505-001424	FET-SILICON;2SK3065,N,30V,2A,0.45ohm,0.5	
Q605	0505-001426	FET-SILICON;IRLML6401,P,-12V,-4.3A,0.05o	
Q602	0505-001426	FET-SILICON;IRLML6401,P,-12V,-4.3A,0.05o	
Q503	0505-001426	FET-SILICON;IRLML6401,P,-12V,-4.3A,0.05o	
Q501	0505-001426	FET-SILICON;IRLML6401,P,-12V,-4.3A,0.05o	
Q403	0505-001426	FET-SILICON;IRLML6401,P,-12V,-4.3A,0.05o	
Q401	0505-001426	FET-SILICON;IRLML6401,P,-12V,-4.3A,0.05o	
IC204	0801-002798	IC-CMOS LOGIC;74VHC175MTC, D FLIP-FLOP,T	
IC301	0903-001297	IC-MICROCONTROLLER;LC87F54C8A,8BIT,TQFP,	
IC203	0904-001524	IC-DSP;5L9290,-,QFP,48P,472MIL,16.934	
IC401	1003-001366	IC-MOTOR DRIVER;BH6508FS,SSOP,32P,212MIL	
IC302	1103-001253	IC-EEPROM;M24C02,256X8BITBIT,TSSOP,8P,16	
IC202	1105-001261	IC-DRAM;12L1616A,16BIT,TSOP,50P,400MIL	
IC502	1201-001820	IC-AUDIO AMP;BA3577FS,SSOP-A20,20P,213MI	
IC601	1203-002175	IC-DC/DC CONVERTER;6367,SOT-25,5P,63MIL,	
IC402	1203-002176	IC-DC/DC CONVERTER;6383,SOT-89,3P,98MIL,	
IC602	1203-002274	IC-DC/DC CONVERTER;6368,SOT-25,5P,63MIL,	
IC303	1203-002564	IC-VOL. DETECTOR;XC61CC2502MR,SOT-23,3P,	
VRG601	1203-002867	IC-POSI.FIXED REG.;XC6203E302FR,SOT-223,	
IC501	1204-001734	IC-VOLUME/TONE CONT.;TDA7463A,SOP,20P,30	
IC101	1204-001799	IC-ASP;KB9226,LQFP,48P,393MIL,PLASTIC	
IC201	1204-002015	IC-DECODER;TMD2201A,TQFP,80P,-,PLASTIC,3	
BD507	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
BD506	2007-000029	R-CHIP;0OHM,5%,1/10W,DA,TP,2012	
R223	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R308	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R310	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R335	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R340	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R525	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R123	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R132	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R203	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R222	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R217	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R211	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R501	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R336	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R221	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R220	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R219	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R216	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R523	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R522	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R519	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R517	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R503	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R502	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R215	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R207	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R206	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R205	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R204	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R202	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R111	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R214	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	

Location no	Code no.	Description; Specifiation	Remarks
R213	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R212	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R208	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R209	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R210	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R402	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R327	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R326	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R325	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R404	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R508	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R509	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R529	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R531	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R301	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R311	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R312	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R313	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R314	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R318	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R319	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R320	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R322	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R315	2007-000077	R-CHIP;470ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R604	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R603	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R527	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R520	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R129	2007-000082	R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R124	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R239	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R238	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R237	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R236	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R235	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R524	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R332	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R329	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R328	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R302	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R234	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R228	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R227	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R226	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R122	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R121	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R233	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R232	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R231	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R230	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R229	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R115	2007-000091	R-CHIP;12Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R131	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R125	2007-000093	R-CHIP;20Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R120	2007-000094	R-CHIP;22Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R119	2007-000094	R-CHIP;22Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R506	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R507	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R510	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R511	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R109	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R113	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R118	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R317	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R105	2007-000098	R-CHIP;56Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R104	2007-000098	R-CHIP;56Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R103	2007-000098	R-CHIP;56Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R102	2007-000098	R-CHIP;56Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R117	2007-000100	R-CHIP;68Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R331	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R333	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R334	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R339	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R516	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R518	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R601	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R324	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R304	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R305	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R306	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R307	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R309	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R321	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R323	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R107	2007-000103	R-CHIP;120Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R106	2007-000103	R-CHIP;120Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R116	2007-000104	R-CHIP;150Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R114	2007-000104	R-CHIP;150Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R112	2007-000104	R-CHIP;150Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R303	2007-000109	R-CHIP;1Mohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R201	2007-000109	R-CHIP;1Mohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R126	2007-000109	R-CHIP;1Mohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R101	2007-000115	R-CHIP;82ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	

Location no	Code no.	Description; Specifiation	Remarks
R110	2007-000129	R-CHIP;27Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R130	2007-000132	R-CHIP;180Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R515	2007-000134	R-CHIP;33Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R514	2007-000134	R-CHIP;33Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R218	2007-000234	R-CHIP;1.3Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R108	2007-000309	R-CHIP;10ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R605	2007-000310	R-CHIP;10OHM,5%,1/2W,DA,TP,5025	
R606	2007-000637	R-CHIP;270Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R602	2007-000637	R-CHIP;270Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R530	2007-000637	R-CHIP;270Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R528	2007-000637	R-CHIP;270Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R403	2007-000637	R-CHIP;270Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
R401	2007-000637	R-CHIP;270Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
C102	2203-000125	C-CERAMIC,CHIP;1.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C129	2203-000140	C-CERAMIC,CHIP;1.5nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C503	2203-000236	C-CERAMIC,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C504	2203-000236	C-CERAMIC,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C130	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C522	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C523	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C128	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C123	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C115	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C113	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C127	2203-000440	C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
C106	2203-000440	C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
C120	2203-000491	C-CERAMIC,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C516	2203-000560	C-CERAMIC,CHIP;220nF,+80-20%,25V,Y5V,TP,	
C513	2203-000560	C-CERAMIC,CHIP;220nF,+80-20%,25V,Y5V,TP,	
C532	2203-000592	C-CERAMIC,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C401	2203-000592	C-CERAMIC,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C310	2203-000592	C-CERAMIC,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C309	2203-000592	C-CERAMIC,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C301	2203-000592	C-CERAMIC,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C121	2203-000592	C-CERAMIC,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
C206	2203-000681	C-CERAMIC,CHIP;0.027NF,5%,50V,C0G,TP,160	
C205	2203-000681	C-CERAMIC,CHIP;0.027NF,5%,50V,C0G,TP,160	
C125	2203-000800	C-CERAMIC,CHIP;33nF,10%,25V,X7R,TP,1608	
C111	2203-000800	C-CERAMIC,CHIP;33nF,10%,25V,X7R,TP,1608	
C408	2203-000888	C-CERAMIC,CHIP;4.7nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C406	2203-000888	C-CERAMIC,CHIP;4.7nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C403	2203-000888	C-CERAMIC,CHIP;4.7nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C402	2203-000888	C-CERAMIC,CHIP;4.7nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C101	2203-000888	C-CERAMIC,CHIP;4.7nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C114	2203-000919	C-CERAMIC,CHIP;470nF,+80-20%,16V,Y5V,TP,	
C112	2203-000919	C-CERAMIC,CHIP;470nF,+80-20%,16V,Y5V,TP,	
C230	2203-001063	C-CERAMIC,CHIP;56nF,10%,16V,X7R,TP,1608,	
C229	2203-001063	C-CERAMIC,CHIP;56nF,10%,16V,X7R,TP,1608,	
C117	2203-001140	C-CERAMIC,CHIP;68nF,10%,16V,X7R,TP,1608,	
C201	2203-001222	C-CERAMIC,CHIP;820pF,10%,50V,X7R,TP,1608	
C118	2203-001630	C-CERAMIC,CHIP;330nF,+80-20%,16V,Y5V,TP,	
C119	2203-001640	C-CERAMIC,CHIP;0.39nF,10%,50V,X7R,TP,160	
C240	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C241	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C242	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C302	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C306	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C226	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C228	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C232	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C233	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C234	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C308	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C518	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C520	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C527	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C601	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C610	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C311	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C312	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C313	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C407	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C501	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C122	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C124	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C132	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C202	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C204	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C104	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C105	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C107	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C109	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C110	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C207	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C221	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C222	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C223	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C224	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C225	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C208	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C210	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C212	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C219	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	

Location no	Code no.	Description; Specifiation	Remarks
C220	2203-005005	C-CERAMIC,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
C508	2203-005065	C-CERAMIC,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,TP	
C530	2203-005065	C-CERAMIC,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,TP	
C531	2203-005065	C-CERAMIC,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,TP	
C131	2203-005065	C-CERAMIC,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,TP	
C404	2203-005065	C-CERAMIC,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,TP	
C506	2203-005065	C-CERAMIC,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,TP	
C604	2402-000009	C-AL,SMD;47uF,20%,6.3V,GP,TP,5.3x5.3x5.	
C605	2402-000009	C-AL,SMD;47uF,20%,6.3V,GP,TP,5.3x5.3x5.	
C603	2402-001008	C-AL,SMD;220uF,20%,4V,GP,TP,6.6x6.6x5.4	
C409	2402-001008	C-AL,SMD;220uF,20%,4V,GP,TP,6.6x6.6x5.4	
C405	2402-001008	C-AL,SMD;220uF,20%,4V,GP,TP,6.6x6.6x5.4	
C602	2402-001042	C-AL,SMD;100uF,20%,16V,GP,TP,6.6x6.6x5.	
C515	2402-001198	C-AL,SMD;330UF,20%,6.3V,GP,TP,6.6X6.6X7	
C514	2402-001198	C-AL,SMD;330UF,20%,6.3V,GP,TP,6.6X6.6X7	
C116	2404-000120	C-TA,CHIP;10uF,20%,10V,-,TP,3528,-	
C510	2404-000139	C-TA,CHIP;10uF,20%,6.3V,-,TP,3216,-	
C524	2404-000139	C-TA,CHIP;10uF,20%,6.3V,-,TP,3216,-	
C525	2404-000139	C-TA,CHIP;10uF,20%,6.3V,-,TP,3216,-	
C509	2404-000139	C-TA,CHIP;10uF,20%,6.3V,-,TP,3216,-	
C507	2404-000139	C-TA,CHIP;10uF,20%,6.3V,-,TP,3216,-	
C216	2404-000139	C-TA,CHIP;10uF,20%,6.3V,-,TP,3216,-	
C213	2404-000139	C-TA,CHIP;10uF,20%,6.3V,-,TP,3216,-	
C512	2404-000148	C-TA,CHIP;1UF,10%,20V,-,TP,3216	
C511	2404-000148	C-TA,CHIP;1UF,10%,20V,-,TP,3216	
C231	2404-000361	C-TA,CHIP;22uF,20%,4V,GP,TP,3216,-	
C235	2404-000361	C-TA,CHIP;22uF,20%,4V,GP,TP,3216,-	
C305	2404-000361	C-TA,CHIP;22uF,20%,4V,GP,TP,3216,-	
C505	2404-000361	C-TA,CHIP;22uF,20%,4V,GP,TP,3216,-	
C517	2404-000361	C-TA,CHIP;22uF,20%,4V,GP,TP,3216,-	
C519	2404-000361	C-TA,CHIP;22uF,20%,4V,GP,TP,3216,-	
C521	2404-000361	C-TA,CHIP;22uF,20%,4V,GP,TP,3216,-	
C227	2404-000361	C-TA,CHIP;22uF,20%,4V,GP,TP,3216,-	
C126	2404-000361	C-TA,CHIP;22uF,20%,4V,GP,TP,3216,-	
C209	2404-000361	C-TA,CHIP;22uF,20%,4V,GP,TP,3216,-	
C211	2404-000361	C-TA,CHIP;22uF,20%,4V,GP,TP,3216,-	
C214	2404-000361	C-TA,CHIP;22uF,20%,4V,GP,TP,3216,-	
C215	2404-000361	C-TA,CHIP;22uF,20%,4V,GP,TP,3216,-	
C217	2404-000361	C-TA,CHIP;22uF,20%,4V,GP,TP,3216,-	
C218	2404-000361	C-TA,CHIP;22uF,20%,4V,GP,TP,3216,-	
C103	2404-000367	C-TA,CHIP;4.7uF,20%,6.3V,-,-,3216	
C609	2404-001039	C-TA,CHIP;47uF,20%,6.3V,GP,TP,3528,-	
C607	2404-001039	C-TA,CHIP;47uF,20%,6.3V,GP,TP,3528,-	
C606	2404-001039	C-TA,CHIP;47uF,20%,6.3V,GP,TP,3528,-	
C502	2404-001039	C-TA,CHIP;47uF,20%,6.3V,GP,TP,3528,-	
C134	2404-001039	C-TA,CHIP;47uF,20%,6.3V,GP,TP,3528,-	
C203	2404-001039	C-TA,CHIP;47uF,20%,6.3V,GP,TP,3528,-	
C410	2404-001039	C-TA,CHIP;47uF,20%,6.3V,GP,TP,3528,-	
C611	2404-001293	C-TA,CHIP;100UF,20%,6.3V,WT,TP,3528	
C528	2404-001293	C-TA,CHIP;100UF,20%,6.3V,WT,TP,3528	
C307	2404-001293	C-TA,CHIP;100UF,20%,6.3V,WT,TP,3528	
C108	2404-001293	C-TA,CHIP;100UF,20%,6.3V,WT,TP,3528	
C133	2404-001293	C-TA,CHIP;100UF,20%,6.3V,WT,TP,3528	
C135	2404-001293	C-TA,CHIP;100UF,20%,6.3V,WT,TP,3528	
L604	2703-000001	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,2.5x3.2x2mm	
L603	2703-000001	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,2.5x3.2x2mm	
L502	2703-000001	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,2.5x3.2x2mm	
L301	2703-000001	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,2.5x3.2x2mm	
L401	2703-000001	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,2.5x3.2x2mm	
L501	2703-000001	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,2.5x3.2x2mm	
L402	2703-000002	INDUCTOR-SMD;100uH,10%,2.5x3.2x2mm	
L503	2703-000002	INDUCTOR-SMD;100uH,10%,2.5x3.2x2mm	
L201	2703-000274	INDUCTOR-SMD;2.2uH,10%,1.25x2x0.85mm	
BD102	2703-000274	INDUCTOR-SMD;2.2uH,10%,1.25x2x0.85mm	
L602	2703-001020	INDUCTOR-SMD;47uH,20%,7x7x3.2mm	
L601	2703-001020	INDUCTOR-SMD;47uH,20%,7x7x3.2mm	
L504	2703-001816	INDUCTOR-SMD;4.7UH,20%,3.2X2.5X2.0MM	
L505	2703-001816	INDUCTOR-SMD;4.7UH,20%,3.2X2.5X2.0MM	
L506	2703-001816	INDUCTOR-SMD;4.7UH,20%,3.2X2.5X2.0MM	
X201	2802-001012	RESONATOR-CERAMIC;16.934MHZ,0.5%,TP,3.7X	
X301	2802-001199	RESONATOR-CERAMIC;6MHZ,0.5%,TP,7.2X3.4X1	
BD602	3301-000325	CORE-FERRITE BEAD;AB,3.2x2.5x1.3mm,-,-	
BD601	3301-000325	CORE-FERRITE BEAD;AB,3.2x2.5x1.3mm,-,-	
BD501	3301-000353	CORE-FERRITE BEAD;AB,120ohm,2x1.25x0.9mm	
BD502	3301-000353	CORE-FERRITE BEAD;AB,120ohm,2x1.25x0.9mm	
BD505	3301-001643	CORE-FERRITE BEAD;AB,1.5KOHM,1.6X0.8X0.5	
BD504	3301-001643	CORE-FERRITE BEAD;AB,1.5KOHM,1.6X0.8X0.5	
BD503	3301-001643	CORE-FERRITE BEAD;AB,1.5KOHM,1.6X0.8X0.5	
MSW4	3404-001238	SWITCH-TACT;12V DC,50MA,160GF,3.5X7.8X3.	
MSW3	3404-001238	SWITCH-TACT;12V DC,50MA,160GF,3.5X7.8X3.	
MSW1	3408-001038	SWITCH-SLIDE;4V,300mA,SPST,ON-ON,-	
MSW2	3409-001004	SWITCH-DETECTOR;DC 30V,0.1A,DPDT,30gf,PU	
CN102	3708-001069	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;20P,0.5mm,SMD-A,SN	
	AH92-01760A	**ASSY PCB-FRONT;MCD-HM200,ASS'Y FRONT**	
FLCD	AH07-00102A	LCD-DISPLAY;PC267HGN01,MCD-HF200,FULL DO	
	AH41-00584A	FPC;MCD-HF200,MS0139-01,PCB,20P,53	
	AH94-01129A	ASSY CHIP-FRONT,MCD-HM200;MCD-HM200,FRON	
FR12	2007-000060	R-CHIP;100Kohm,1%,1/16W,DA,TP,1608	
FR17	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR16	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR15	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR14	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	

Location no	Code no.	Description; Specifiation	Remarks
FR10	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR18	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR2	2007-000079	R-CHIP;1.8Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR4	2007-000081	R-CHIP;2.7Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR5	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR6	2007-000087	R-CHIP;6.8Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR9	2007-000090	R-CHIP;10KOHM,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR7	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR8	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR1	2007-000122	R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR3	2007-000124	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/16W,DA,TP,1608	
FR11	2007-000497	R-CHIP;2.2Mohm,1%,1/16W,DA,TP,1608	
FR13	2007-001194	R-CHIP;820Kohm,1%,1/16W,DA,TP,1608	
FC10	2203-000257	C-CERAMIC,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
FC5	2203-000440	C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
FC4	2203-005065	C-CERAMIC,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,TP	
FC3	2203-005065	C-CERAMIC,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,TP	
FC2	2203-005065	C-CERAMIC,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,TP	
FC14	2203-005065	C-CERAMIC,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,TP	
FC1	2203-005065	C-CERAMIC,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,TP	
FC9	2404-000148	C-TA,CHIP;1UF,10%,20V,-,TP,3216	
FC8	2404-000367	C-TA,CHIP;4.7uF,20%,6.3V,-,-,3216	
FC7	2404-000367	C-TA,CHIP;4.7uF,20%,6.3V,-,-,3216	
FC6	2404-000367	C-TA,CHIP;4.7uF,20%,6.3V,-,-,3216	
FSW5	3404-001121	SWITCH-TACT;12V DC,50mA,160gf,4.8x4.8x0.	
FSW6	3404-001121	SWITCH-TACT;12V DC,50mA,160gf,4.8x4.8x0.	
FSW7	3404-001121	SWITCH-TACT;12V DC,50mA,160gf,4.8x4.8x0.	
FSW8	3404-001121	SWITCH-TACT;12V DC,50mA,160gf,4.8x4.8x0.	
FSW9	3404-001121	SWITCH-TACT;12V DC,50mA,160gf,4.8x4.8x0.	
FSW1	3404-001121	SWITCH-TACT;12V DC,50mA,160gf,4.8x4.8x0.	
FSW10	3404-001121	SWITCH-TACT;12V DC,50mA,160gf,4.8x4.8x0.	
FSW2	3404-001121	SWITCH-TACT;12V DC,50mA,160gf,4.8x4.8x0.	
FSW3	3404-001121	SWITCH-TACT;12V DC,50mA,160gf,4.8x4.8x0.	
FSW4	3404-001121	SWITCH-TACT;12V DC,50mA,160gf,4.8x4.8x0.	
FCW1	3708-001023	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;20P,0.5mm,-,SN	